

nexi SmartPOS® Mini con stampante

Collegamento Internet

Per iniziare - Nexi SmartPOS® Mini con stampante

Collegamento alla rete elettrica

È possibile utilizzare un cavo USB per ricaricare lo SmartPOS Mini. Nei periodi di non utilizzo consigliamo di lasciare lo SmartPOS collegato sia alla rete elettrica che alla rete wifi per consentire il corretto aggiornamento automatico del software.

Caricamento della batteria

Una batteria completamente scarica può richiedere un tempo di ricarica di 2,5 ore circa. È sconsigliato caricare la batteria dello SmartPOS Mini per un periodo di tempo superiore a 8 ore. Non collegare apparecchiature periferiche non autenticate da Newland per evitare danni alla batteria del terminale.

Accensione/Spegnimento

Premi il tasto di accensione (figura 1) e mantieni una pressione per almeno 2 secondi. In caso di arresto anomalo dello SmartPOS, premi il tasto di accensione per circa 10 secondi e riavvia il terminale. Per spegnere il terminale seleziona nello schermo il tasto "Spegni" (oppure premi il tasto «Reboot» per lo spegnimento e il tasto «OK» per il riavvio).

Installazione della batteria

Ti consigliamo di seguire sempre le istruzioni di installazione di seguito riportate, per evitare che l'improprio funzionamento provochi un danneggiamento della batteria. Prima di installare la batteria, è necessario accertarsi che il terminale sia spento e che l'alimentazione dell'adattatore sia collegata alla rete elettrica.

1. Capovolgi lo SmartPOS Mini con stampante (figura 2).
2. Spingi il coperchio della batteria verso il basso per aprirlo.
3. Inserisci il cavo di alimentazione nella presa.
4. Premi la batteria nello specifico vano e reinsertisci il coperchio.

