

nexi

Guida all'associazione della base del POS

Contenuti

01	Introduzione	Pag 03
02	Terminali Ingenico	Pag 04
03	Terminali Castles Modello VEGA 3000	Pag 05
04	Terminali PAX Modelli D210 e D230 (fino alla release 6.2.6)	Pag 06
05	Terminali Verifone Modello VX675	Pag 07

01 Introduzione

La presente guida fornisce un dettagliato elenco di istruzioni fondamentali per condurre con successo le operazioni di associazione del terminale alla base.

L'associazione della base è un passaggio cruciale per garantire il corretto funzionamento del terminale e la sua connettività.

Per svolgere questa operazione in modo efficiente e senza problemi, è essenziale seguire attentamente la seguente guida.

02 Terminali Ingenico

Per procedere con l'associazione della base, è necessario seguire i seguenti passaggi:

- 01 Posizionare il terminale sulla propria base e, dallo stato di riposo, premere 3 volte il tasto giallo **CLEAR** per accedere al MENU RADIO



- 02 Viene richiesto l'inserimento della password: inserire il codice **014**



- 03 All'interno del MENU RADIO, selezionare la voce **ASSOCIAZIONE BASE-POS**



- 06 Completata l'operazione, sul display comparirà il messaggio OPERAZIONE ESEGUITA CON SUCCESSO

L'associazione della base si può controllare verificando la presenza sul display del numero seriale della base

Se la base non fosse raggiungibile, sarà necessario resettare la batteria e ripetere l'operazione.

Se il problema persiste, contattare l'assistenza al numero indicato in calce alla guida.



03 Terminali Castles

Modello VEGA 3000

Per procedere con l'associazione della base, è necessario seguire i seguenti passaggi:

- 01** Posizionare il terminale sulla propria base e, dallo stato di riposo, premere 3 volte il tasto giallo **CLEAR** per accedere al MENU RADIO



- 02** Viene richiesto l'inserimento della password: inserire il codice **014**



- 03** All'interno del MENU RADIO, selezionare la voce **ASSOCIAZIONE BASE-POS**



- 06** Completata l'operazione, sul display comparirà il messaggio OPERAZIONE ESEGUITA CON SUCCESSO

L'associazione della base si può controllare verificando la presenza sul display del numero seriale della base

Se la base non fosse raggiungibile, sarà necessario resettare la batteria e ripetere l'operazione



04 Terminali PAX Modello D210 e D230

Per procedere con l'associazione della base, è necessario seguire i seguenti passaggi:

- 01** Posizionare il terminale sulla propria base e, dallo stato di riposo, premere 3 volte il tasto giallo **CLEAR** per accedere al MENU RADIO



- 02** Viene richiesto l'inserimento della password: inserire il codice **014**



- 03** All'interno del MENU RADIO, selezionare la voce **ASSOCIAZIONE BASE-POS**



- 06** Completata l'operazione, sul display comparirà il messaggio OPERAZIONE ESEGUITA CON SUCCESSO

L'associazione della base si può controllare verificando la presenza sul display del numero seriale della base

Se la base non fosse raggiungibile, sarà necessario resettare la batteria e ripetere l'operazione.



05 Terminali Verifone

Modello VX675

La base del terminale è dotata di LED che indicano lo stato dell'alimentazione (LED verde) e del Bluetooth (LED blue).

Per procedere con l'associazione della base, è necessario seguire i seguenti passaggi:



- 01** Spegner e riaccendere il terminale e in seguito posizionarlo sulla base.

Verificare il colore sul display dell'icona Bluetooth accostata al numero seriale della base:

- se **BLU** e viene visualizzato il seriale della base, quest'ultima è collegata
- se **ROSSO** la base non è raggiungibile, sarà necessario proseguire con i passaggi successivi

- 02** Dallo stato di riposo premere 3 volte il tasto giallo ■ per accedere al MENU RADIO



- 03** Viene richiesto l'inserimento della password: inserire il codice **014**

Verificare che la prima voce del MENU RADIO sia CONNESSIONE BT.

Se la prima voce fosse CONNESSIONE WIFI premere il tasto verde ■ **ENTER** per visualizzare la voce CONNESSIONE BT



- 04** All'interno del MENU RADIO, selezionare la voce **RICERCA BASE**

05 Terminali Verifone Modello VX675



- 05** Il terminale mostra la lista dei dispositivi Bluetooth rilevati.

Procedere con la **SELEZIONE BASE** identificata dalla dicitura VFI BT (nelle release più recenti è indicato anche il seriale della base nel formato xxx-xxx-xxx)

Se nella lista non compare VFI BT, premere il tasto azzurro sul retro della base e assicurarsi che il LED blu sul frontale lampeggi



Riprendere la procedura dal punto 02.

Se il problema persiste, contattare l'assistenza al numero indicato in calce alla guida



- 06** Completata l'operazione, sul display comparirà il messaggio OPERAZIONE ESEGUITA CON SUCCESSO.

Premere il tasto rosso ■ **CANCEL** per uscire dal menu e attendere il Bluetooth init, cioè la procedura che conclude l'associazione



- 07** L'associazione della base si può controllare verificando il colore sul display dell'icona Bluetooth accostata al numero seriale della base:

- se **BLU** e viene visualizzato il seriale della base, quest'ultima è collegata
- se **ROSSO** la base non è raggiungibile, sarà necessario contattare l'assistenza al numero indicato in calce alla guida.

Guida all'associazione della base del POS



Nexi Business

La piattaforma gratuita per gestire la tua attività in ogni momento



Nexi Shop

Per acquistare nuovi POS o in caso di ulteriori domande

Assistenza clienti

02 345 448

nexi